

# **FICHE TECHNIQUE**

### Levage Crochet raccourcisseur ICE à chape G12




### Crochet raccourcisseur ICE à chape G12

Crochet raccourcisseur à chape

Nom court de l'article	<b>WLL</b> [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Shortening Hook 6mm 1.8t G120	1800	6 mm	1.8	34	18	20	44
Shortening Hook 8mm 3t G120	3000	8 mm	3	43	24	26	55
Shortening Hook 10mm 5t G120	5000	10 mm	5	55	30	34	71
Shortening Hook 13mm 8t G120	8000	13 mm	8	70	38	43	90

Nom court de l'article	E [mm]	F [mm]	T [mm]	Poids net [kg]
Shortening Hook 6mm 1.8t G120	7.5	22	53	0.27
Shortening Hook 8mm 3t G120	9.5	29	67	0.56
Shortening Hook 10mm 5t G120	12	38	86	1.21
Shortening Hook 13mm 8t G120	15	48	105	2.45



### **NUMÉROS DE COMMANDE**

Diamètre de la chaîne	Shortening Hook 6mm 1.8t G120	Shortening Hook 8mm 3t G120	Shortening Hook 10mm 5t G120	Shortening Hook 13mm 8t G120
6 mm	2013834	-	-	-
8 mm	-	2013835	-	-
10 mm	-	-	2013836	-
13 mm	-	-	-	2013837

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet



# FICHE TECHNIQUE

## Levage

Crochet raccourcisseur ICE à chape G12

02

■ Classe 120 Rose

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse