
FICHE TECHNIQUE



Maille d'accouplement simple pour 1 brin de chaîne



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension B [mm]	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension L [mm]
GrabiQ ConnLink 1.5t 6mm	1500	6 mm	1.5	11	18	24	43
GrabiQ ConnLink 2.5t 8mm	2500	8 mm	2.5	12	24	32	58
GrabiQ ConnLink 4t 10mm	4000	10 mm	4	15	29	40	74
GrabiQ ConnLink 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	18	38	52	94
GrabiQ ConnLink 10t 16mm	10000	16 mm	10	22	48	64	119



Nom court de l'article	Poids net [kg]
GrabiQ ConnLink 1.5t 6mm	0.2
GrabiQ ConnLink 2.5t 8mm	0.5
GrabiQ ConnLink 4t 10mm	1
GrabiQ ConnLink 6.7t 13mm	2
GrabiQ ConnLink 10t 16mm	3.8

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	GrabiQ ConnLink 1.5t 6mm	GrabiQ ConnLink 2.5t 8mm	GrabiQ ConnLink 4t 10mm	GrabiQ ConnLink 6.7t 13mm	GrabiQ ConnLink 10t 16mm
6 mm	2008595	-	-	-	-
8 mm	-	2008596	-	-	-
10 mm	-	-	2008597	-	-
13 mm	-	-	-	2008598	-
16 mm	-	-	-	-	2008599

Classe Matériel principal 100 Acier

Couleur

Jaune fluo

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet



FICHE TECHNIQUE

Maille d'accouplement GrabiQ pour 1 brin

02

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse