

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle d'arrimage type MX (en une pièce) avec tendeur et crochet triangulaire EN 12195-2


03



Sangle d'arrimage type MX (en une pièce) avec tendeur et crochet triangulaire Sangle d'arrimage de 55 mm de type MX (en une pièce) avec tendeur LC 10 000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
MaXafe SB LC10000 55mm LS 3m	3	2.3	10.3
MaXafe SB LC10000 55mm LS 4m	4	3.3	10.6





SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See

Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle d'arrimage type MX (en une pièce) avec tendeur et crochet triangulaire EN 12195-2

03

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1 MaXafe SB LC10000 55mm LS 3m MaXafe SB LC10000 55m		MaXafe SB LC10000 55mm LS 4m
3 m	2012896	-
4 m	-	2012897

■ Normes EN 12195-2
■ Revêtement de surface Galvanisé

■ Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

■ Matériel principal Polyester haute performance

■ Couleur
 ■ Largeur de la sangle B
 ■ Capacité d'arrimage
 ■ Plage de température
 ■ Protection d'étiquette
 Vert
 155 mm
 10'000 daN
 -40° C to + 100° C
 ■ Oui

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse